пп	*Тип*	*2p*	*P, кВт*	*Ток, А*	*U*	*I, xx*	*Da*	*Di*	*L*	*Z*	*y*	*wп*	*d, мм,*	*a*	Gпр (кг)	*R*ф (Ом)	l
1	6А80А2	2	0,75	2,53	380	0,64	120	58	63	24	1 – 11	93	0,71	1	1,7	6,708	407
2	6А80В2	2	1,1	3,6	380	0,88	120	58	73	24	1 – 11	74	0,8	1	1,8	4,406	427
3	6А90S2	2	1,5	4,57	380	1,1	134	73	75	24	1 – 11	63	0,8	1	1,73	4,226	481
4	6А90L2	2	2,2	6,17	380	1,48	134	73	100	24	1 – 11	47	0,95	1	2,01	2,468	531
5	6А80А4	4	0,55	2	380	0,94	120	73	63	36	1 – 10	87	0,53	1	1,11	14,16	341
6	6А80В4	4	0,75	2,64	380	1,25	120	73	73	36	1 – 10	70	0,63	1	1,34	8,532	361
7	6А90S4	4	1,1	3,76	380	1,26	134	83	75	36	1 – 10	65	0,67	1	1,53	7,601	392
8	6А90L4	4	1,5	4,77	380	1,56	134	83	95	36	1 – 10	52	0,8	1	1,92	4,699	432
9	6А80А6	6	0,37	1,41	380	0,86	120	77	63	36	1 – 7	119	0,5	1	1,16	18,62	292
10	6А80В6	6	0,55	2,03	380	1,16	120	77	90	36	1 – 7	86	0,56	1	1,25	12,7	346
11	6А90S6	6	0,75	2,68	380	1,28	134	91	80	36	1 – 7	80	0,63	1	1,48	9,453	350
12	6А90L6	6	1,1	3,82	380	1,62	134	91	110	36	1 – 7	61	0,67	1	1,5	7,46	410
13	6А80А8	8	0,18	0,7	380	0,64	120	77	63	36	2×1 – 5; 1×1 – 6	182	0,4	1	0,96	37,91	248
14	6А80В8	8	0,25	0,96	380	0,9	120	77	73	36	2×1 – 5; 1×1 – 6	143	0,45	1	1,03	25,47	268
15	6А90S8	8	0,37	1,43	380	1,12	134	91	80	36	2×1 – 5; 1×1 – 6	114	0,5	1	1,14	18,26	299
16	6А90L8	8	0,5	1,87	380	1,39	134	91	110	36	2×1 – 5; 1×1 – 6	87	0,56	1	1,31	13,33	359

Ixx – ток холостого хода, wп – витков в пазе, Gпр (кг) – вес обмотки, *R*ф (Ом) – сопротивление фазы постоянному току, l – длина витка, мм.

пп	Тип	2p	P, кВт	η	cosφ	Z_1/Z_2	Da	Di	L	δ	Bδ, Тл	А/см	А/мм^2	∆t°C
1	РА71-2	2	0,55	0,72	0,8	24/17	120	62	50	0,3	0,9	173	7	1211
2	РА80-2	2	1,1	0,75	0,87	24/17	120	62	75	0,3	0,85	208	8,2	1706
3	РА90-2	2	2,2	0,84	0,88	24/17	140	76	82	0,3	0,83	235	6,7	1575
4	РА100-2	2	3	0,83	0,86	24/17	140	76	95	0,3	0,89	265	7,2	1908
5	РА112-2	2	4	0,83	0,88	36/28	206	117	90	0,6	0,66	230	5,8	1334
6	РА132-2	2	7,5	0,87	0,89	36/28	206	117	130	0,6	0,68	215	5,8	1247
7	РА160-2	2	15	0,9	0,9	36/28	273	155	110	0,8	0,8	290	5,2	1508
8	РА180-2	2	22	0,91	0,9	36/28	273	155	180	0,8	0,8	300	5,4	1620
9	РА200-2	2	37	0,9	0,89	36/28	296	163	215	0,9	0,73	344	4	1376
10	РА225-2	2	45	0,92	0,9	36/28	296	163	265	0,9	0,67	348	4,2	1462
11	РА250-2	2	55	0,93	0,92	48/40	344	190	240	1,1	0,67	355	3,8	1349
12	РА71-4	4	0,37	0,65	0,66	24/17	120	70	55	0,3	0,85	210	5,7	1197
13	РА80-4	4	0,75	0,73	0,7	36/28	140	90	50	0,3	0,87	225	8	1800
14	РА90-4	4	1,5	0,78	0,8	36/28	140	90	90	0,4	0,77	224	7,9	1770
15	РА100-4	4	3	0,82	0,81	36/28	140	90	130	0,4	0,8	220	7,5	1650
16	РА112-4	4	4	0,86	0,84	36/28	206	129	90	0,45	0,75	260	5	1300
17	РА132-4	4	7,5	0,88	0,84	36/28	206	129	145	0,45	0,87	289	5,5	1590
18	РА160-4	4	15	0,9	0,87	48/38	273	172	130	0,5	0,8	329	5,3	1744
19	РА180-4	4	22	0,91	0,88	48/38	273	172	185	0,5	0,86	345	5,5	1898
20	РА200-4	4	30	0,91	0,83	48/40	296	185	200	0,55	0,81	385	4,9	1887
21	РА225-4	4	45	0,92	0,87	48/40	296	185	290	0,55	0,85	392	4,7	1842
22	РА250-4	4	55	0,62	0,88	60/50	400	240	200	0,8	0,98	362	6,1	2208
23	РА71-6	6	0,25	0,6	0,55	36/28	120	70	55	0,3	0,83	220	6,2	1364
24	РА80-6	6	0,55	0,67	0,66	36/28	140	95	55	0,3	0,8	228	8,3	1892

пп	Тип	2p	P, кВт	η	cosφ	Z_1/Z_2	Da	Di	L	δ	Bδ, Тл	A/см	A/мм^2	∆t°C
25	РА90-6	6	1,1	0,73	0,73	36/28	140	95	95	0,3	0,8	228	8	1824
26	РА100-6	6	1,5	0,75	0,75	36/28	140	95	125	0,2	0,79	251	8	2008
27	РА112-6	6	2,2	0,79	0,79	54/44	206	145	70	0,35	0,8	241	7,2	1735
28	РА132-6	6	5,5	0,82	0,78	54/44	206	145	140	0,35	0,83	279	8	2232
29	РА160-6	6	11	0,87	0,83	54/50	273	185	140	0,45	0,9	300	5,6	1680
30	РА180-6	6	15	0,89	0,8	54/50	273	185	180	0,15	0,9	313	5,7	1784
31	РА200-6	6	22	0,89	0,85	72/56	296	209	210	0,45	0,77	350	5,2	1820
32	РА225-6	6	30	0,89	0,86	72/56	296	209	240	0,45	0,82	400	5,3	2120
33	РА250-6	6	37	0,9	0,85	72/56	344	240	240	0,6	0,75	377	5,7	2149